
Firmware bijwerken

Er zijn 2 manieren om de firmware op de e-STUDIOxxxP/CP/CS/S modellen bij te werken:


- Op het model via een USB stick. Alleen mogelijk op modellen welke zijn voorzien van een USB poort aan voorzijde. De locatie van de USB poort kan per model variëren zie afbeeldingen 1-3 ter illustratie.
- Op afstand via netwerk en web interface



Afbeelding 1



Afbeelding 2





Afbeelding 3

Voor beide methodes dient eerst de firmware voor het/de betreffende model(len) te worden gedownload via de Toshiba Tec website. **Let op: de firmware is per model verschillend.**

Firmware downloaden

Download de firmware voor het betreffende model, ga hiervoor naar https://www.toshibatec.nl/. Via de zoekfunctie op de website wordt het betreffende model eenvoudig opgezocht. Om bijvoorbeeld firmware voor de e-STUDIO338CS te zoeken: voer in de zoekbalk rechtsboven 338CS in en druk op ENTER.







De zoekresultaten worden getoond, bij het betreffende model (in dit voorbeeld e-STUDIO338CS) klik op ALLE DOWNLOADS



Klik op de Firmware link, het bestand wordt gedownload en wordt standaard in de download map geplaatst. Het bestand is een ZIP bestand (gecomprimeerde map) welke eerst uitgepakt dient te worden.



Klik met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand en selecteer “Alles uitpakken”.




Kopieer het uitgepakte FLS bestand naar de USB stick.

Firmware bijwerken via USB stick

USB stick voorbereiden


De e-STUDIO herkent alleen USB sticks welke geformatteerd zijn in FAT/FAT32 indeling.
Kopieer het eerder gedownloade en uitgepakte FLS bestand voor het betreffende model naar de USB stick.

Plaats de USB stick in de USB aansluiting aan voorzijde. Afhankelijk van het model e-STUDIO zien de schermen er als links/rechts uit:





In het display verschijnen de bestanden welke op de stick staan, druk op het betreffende FLS bestand. Afhankelijk van de inhoud van de stick kan het nodig zijn door de lijst te scrollen.






Let op: Wees er zeker van dat het juiste FLS bestand is geselecteerd. Deze zijn per model verschillend. Druk op code bijwerken.








De firmware wordt bijgewerkt, dit neemt wat tijd in beslag. **Let op: schakel de e-STUDIO tijdens dit proces niet uit.** De e-STUDIO start automatisch opnieuw op zodra het bijwerken gereed is.


Firmware bijwerken via web interface (actuele modellen)

De hier beschreven werkwijze is voor onderstaande modellen:
e-STUDIO408P/408S
e-STUDIO409P/409S
e-STUDIO448S
e-STUDIO478P/478S
e-STUDIO528P
e-STUDIO338CS/388CS
e-STUDIO388CP
e-STUDIO389CS/479CS


Ga via een web browser zoals Edge, Chrome naar het IP-adres van de betreffende e-STUDIO.



Klik onder Instellingen op Apparaat, onder Firmware bijwerken klik op zoeken. Blader naar het eerder gedownloade en uitgepakte FLS bestand voor het betreffende model. Klik op Uploaden.



Klik op Start om het bijwerken te starten.



Klik op OK.




De firmware wordt bijgewerkt, dit neemt wat tijd in beslag. **Let op: schakel de e-STUDIO tijdens dit proces niet uit.** De e-STUDIO start automatisch opnieuw op zodra het bijwerken gereed is.

Firmware bijwerken via web interface (oudere modellen)

De hier beschreven werkwijze is voor onderstaande modellen:
e-STUDIO305CP/305CS
e-STUDIO306CS
e-STUDIO385P
e-STUDIO385S/425S
e-STUDIO470P/478P
e-STUDIO525P
e-STUDIO530P

Ga via een web browser zoals Edge, Chrome naar het IP-adres van de betreffende e-STUDIO.



Klik op Instellingen, Firmware bijwerken.



Klik op Bestand kiezen. Blader naar het eerder gedownloade en uitgepakte FLS bestand voor het betreffende model.
Klik op Indienen.





De firmware wordt bijgewerkt, dit neemt wat tijd in beslag. **Let op: schakel de e-STUDIO tijdens dit proces niet uit.** De e-STUDIO start automatisch opnieuw op zodra het bijwerken gereed is.