

Model	Tellerstand uitlezen
e-STUDIO120	Druk op ©, Druk opnieuw © voor 5 sec lang. De teller verschijnt in 2 delen (eerst de duizendtallen)
e-STUDIO150	Druk op ©, Druk opnieuw © voor 5 sec lang. De teller verschijnt in 2 delen (eerst de duizendtallen)
e-STUDIO151	In COPY stand druk op [MENU] [3]
e-STUDIO16	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO160	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO161	De [0] ingedrukt houden. De totaal teller verschijnt in 2 delen van drie (eerst de duizendtallen)
e-STUDIO163	De [#] toets ingedrukt houden tot display knippert, eerst verschijnen de duizendtallen, druk op [>] (200%) voor de honderdtallen.
e-STUDIO165	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO166	De [#] toets ingedrukt houden tot display knippert, eerst verschijnen de duizendtallen, druk op [>] (200%) voor de honderdtallen.
e-STUDIO167	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO170F	Druk op [MENU], [2], [1], er wordt een lijst geprint, noteer de stand achter Totaal aantal afgedrukte pagina's
e-STUDIO180S	Druk 8x op [MENU], [OK], er wordt een lijst geprint, noteer de stand achter Total Page Counts
e-STUDIO181	De [#] toets ingedrukt houden tot display knippert, eerst verschijnen de duizendtallen, druk op [>] (200%) voor de honderdtallen.
e-STUDIO182	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO195	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO20	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO200	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO2007	Druk op de [USER FUNCTIONS], [^] Informatie, 2x [>]
e-STUDIO200S	Druk 8x op [MENU], 3x op [>] vervolgens op [*], er wordt een lijst geprint, noteer de stand achter Total Page Counts
e-STUDIO2020c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO203SD	In COPY stand druk op [MENU] [3]
e-STUDIO2040c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO205	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO2050c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO2051c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO207	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO212	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO222CP	Druk op [MENU], [OK], 2x [V] Usage rapport, 2x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO222CS	Druk op [SETTING], [>], [V], [>], 3x[V] Telling taken, 3x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO223	De [#] toets ingedrukt houden tot display knippert, eerst verschijnen de duizendtallen, druk op [>] (200%) voor de honderdtallen.
e-STUDIO224CS	Druk op [SETTING], [>], [V], [>], 3x[V] Telling taken, 3x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO225	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO230	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO232	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO233	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO2330c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO237	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO242	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO245	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO25	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO250	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO2500c	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO2507	Druk op de [USER FUNCTIONS], [^] Informatie, 2x [>]
e-STUDIO2540c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO255	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO2550c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO2551c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO2555c	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO256 (SE)	Druk op [COUNTER] noteer Print teller
e-STUDIO262CP	Druk op [MENU], [OK], 2x [V] Usage rapport, 2x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO263CP	Druk op [MENU], [OK], 2x [V] Usage rapport, 2x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO263CS	Druk op [SETTING], [>], [V], [>], 3x[V] Telling taken, 3x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO264CS	Druk op [SETTING], [>], [V], [>], 3x[V] Telling taken, 3x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO28	Druk rechtsonder in het scherm [JOB STATUS], dan [STATUS]
e-STUDIO280	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO281c	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO282	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO2820c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO283	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO287CS	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO3040c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO305	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO3055c	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO306 (SE)	Druk op [COUNTER] noteer Print teller
e-STUDIO306LP	Druk op [COUNTER] noteer Print teller
e-STUDIO332P	Druk 5 sec. op [ONLINE] er worden 3 pagina's afgedrukt. Noteer de stand [ENGINE:] op pagina 2
e-STUDIO332S	Druk op [SETTING], [>], [V], [>], 3x[V] Telling taken, 3x [OK] en noteer de stand [Mono:]
e-STUDIO347CS	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO35	Druk rechtsonder in het scherm [JOB STATUS], dan [STATUS]
e-STUDIO350	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO3500c	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO3510c	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO3511c	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO351c	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO352	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder

e-STUDIO3520c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO353	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO3540c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO355	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO3555c	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO356 (SE)	Druk op [COUNTER] noteer Print teller
e-STUDIO382P	Druk op [MENU], [OK], 1x [V] Usage rapport, 2x [OK] en noteer de stand [Mono:]
e-STUDIO383P	Druk op [MENU], [OK], 1x [V] Usage rapport, 2x [OK] en noteer de stand [Mono:]
e-STUDIO403S	Druk op [SETTING], [>], [V], [>], 3x[V] Telling taken, 3x [OK] en noteer de stand [Mono:]
e-STUDIO407CS	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO430P	Druk op [MENU'S], [V] Rapporten, [v] midden, [V], [v] midden, [APPARAATSTATISTIEKEN], [v] midden en noteer stand [Totaal] onder [Afdrukken]
e-STUDIO430S	Druk op [MENU'S], [RAPPORTEN], [APPARAATSTATISTIEKEN] en noteer de stand [Totaal] onder [Totaal] op pagina 1
e-STUDIO45	Druk rechtsonder in het scherm [JOB STATUS], dan [STATUS]
e-STUDIO450	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO4511c	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO451c	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO452	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO4520c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO453	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO4540c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO455	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO4555c	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO456 (SE)	Druk op [COUNTER] noteer Print teller
e-STUDIO477S	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO5055c	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO520	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO523	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO527S	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO530P	Druk op [MENU'S], [V] Rapporten, [v] midden, [V], [v] midden, [APPARAATSTATISTIEKEN], [v] midden en noteer stand [Totaal] onder [Afdrukken]
e-STUDIO530S	Druk op [MENU'S], [RAPPORTEN], [APPARAATSTATISTIEKEN] en noteer de stand [Totaal] onder [Totaal] op pagina 1
e-STUDIO5520c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO5540c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO555	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO556SE	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO600	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO603	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO6520c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO6530c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO6540c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO655	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO6550c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO656SE	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO720	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO723	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO755	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO756SE	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO850	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO853	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO855	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO856SE	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder