TOSHIBA
Leading Innovation

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN / MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN

Veiligheidsinformatie

e-STUDIO5540c/6540c/6550c
e-STUDIO2040c/2540c/3040c/3540c/4540c
e-STUDIO256se/306se/356se/456se
e-STUDIO556se/656se/756se/856se
e-STUDIO506se
e-STUDIO306lp

● Lees deze handleiding voor de ingebruikname van de apparatuur zorgvuldig door en bewaar deze als naslagwerk.

INHOUD

Voorwoord **1**

Licentieovereenkomst eindgebruiker **3**

Veiligheidsmaatregelen **5**

Mededeling aan de gebruikers **7**

De ongeëvenaarde TOSHIBA-kwaliteit **11**

Hoofdstuk 1 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

Algemene voorzorgsmaatregelen **19**

Bij het installeren of verplaatsen 19

Bij gebruik van multifunctionele digitale systemen 23

Tijdens onderhoud of controle 29

Omgaan met verbruiksmaterialen 29

Hoofdstuk 2 MILIEU-INFORMATIE

Milieu-informatie **31**

ENERGY STAR®-programma 31

RoHS-compliantie Turkije 31

Voorwoord

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit multifunctionele digitale systeem van TOSHIBA.
De VEILIGHEIDSINFORMATIE beschrijft de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van deze apparatuurvan TOSHIBA.
Lees voor uw eigen veiligheid eerst deze handleiding voordat u het systeem in gebruik neemt. De modellen verschillen per regio.

Naam model:

- e-STUDIO5540C/6540C/6550C
- e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C
- e-STUDIO206L/256/306/356/456, e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE
- e-STUDIO556/656/756/856, e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE
- e-STUDIO506/506SE
- e-STUDIO306LP

Indien er een modelnaam in de opmerking vermeld staat, is het betreffende model van toepassing. Indien dit niet het geval is, is de opmerking van toepassing op de bovenvermelde modellen.
Voorbeeld:
e-STUDIO5540C/6540C/6550C: dit is een opmerking voor de e-STUDIO5540C/6540C/6550C.

■ Handelsmerken

Andere in deze handleiding voorkomende bedrijfsnamen en productnamen zijn de handelsmerken van de respectieve bedrijven ervan.

■ Afwijzing van aansprakelijkheid

De volgende notitie geeft de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid aan van TOSHIBA TEC CORPORATION naar enige aankoper of gebruiker (‘Gebruiker’) van de e-STUDIO5540C/6540C/6550C, de e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C, de e-STUDIO206L/256/306/356/456, de e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE, de e-STUDIO506/506SE, de e-STUDIO556/656/756/856, de e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE of de e-STUDIO306LP, inclusief bijbehorende accessoires, opties en gebundelde software (‘Product’).

1. De in deze kennisgeving vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen zijn van kracht in de hoogste mate die de wet toelaat. Om twijfel te voorkomen wordt niets in deze kennisgeving geacht de aansprakelijkheid van TOSHIBA TEC CORPORATION uit te sluiten of te beperken in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van de zijde van TOSHIBA TEC CORPORATION of als gevolg van bedrieglijke, onjuiste verklaringen van TOSHIBA TEC CORPORATION.

2. Alle geïmpliceerde garanties, bedingen en andere voorwaarden worden, in de hoogste mate die de wet toelaat, uitgesloten en dergelijke geïmpliceerde garanties worden niet gegeven of zijn niet van toepassing met betrekking tot het Product.

3. TOSHIBA TEC CORPORATION aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig(e) verlies, kosten, uitgaven, vorderingen of enige schade, veroorzaakt door welke van de volgende zaken ook:
(a) gebruik of hantering van het Product, niet in overeenstemming met de handleidingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bedieningshandleiding, gebruikershandleiding en/of onjuist of onzorgvuldig gebruik of hantering van het Product;
(b) enige oorzaak als gevolg waarvan het Product niet op de juiste wijze kan werken of functioneren die voortvloeit uit of toe te schrijven is aan handelingen, het nalaten van handelingen, gebeurtenissen, of ongevallen die redelijkerwijs buiten de macht van TOSHIBA TEC CORPORATION liggen met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, kwaadwillige of opzettelijke beschadiging, brand, overstromingen, stormen, natuurrampen, aardbevingen, abnormaal voltage of andere rampen;
(c) aanvullingen, wijzigingen, demontage, transport of reparaties uitgevoerd door niet door TOSHIBA TEC CORPORATION gemachtigde servicetechnici; of
(d) gebruik van papier, verbruiksmaterialen of onderdelen die niet worden aanbevolen door TOSHIBA TEC CORPORATION.

4. Behoudens het bepaalde in lid 1 is TOSHIBA TEC CORPORATION niet aansprakelijk jegens de Klant voor:
(a) winstderving; verlies van verkopen of omzet; verlies van of bezoedeling van reputatie; verlies van productie; verlies van besparingen; verlies van goodwill of zakelijke kansen; verlies van klanten; verlies van of verlies van het gebruik van enige programmatuur of gegevens; verlies krachtens of met betrekking tot enig contract;
of
(b) enige bijzondere schade, bijkomende schade, gevolgschade of indirecte verliezen of schade, kosten, uitgaven, geldelijke verliezen of vorderingen
tot vergoeding van gevolgschade

welke dan ook en hoe dan ook veroorzaakt en voortvloeiend uit of verband houdend met het Product of het gebruik of de hantering van het Product, zelfs al is TOSHIBA TEC CORPORATION op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade.

TOSHIBA TEC CORPORATION is niet aansprakelijk voor enig(e) verlies, kosten, uitgaven, vorderingen of schade ontstaan door ongeschiktheid voor gebruik (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitval, storing, programmastop, virusinfectie of andere problemen) voortvloeiend uit het gebruik van het Product met hardware, goederen of programmatuur die TOSHIBA TEC CORPORATION niet direct of indirect heeft geleverd.

Licentieovereenkomst eindgebruiker

DOOR DE INSTALLATIE OF ANDER GEBRUIK VAN DIT SOFTWAREPRODUCT VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOLGENDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN (TENZIJ EEN AFZONDERLIJKE LICENTIE IS AFGEGEVEN DOOR DE LEVERANCIER VAN BETREFFENDE SOFTWARE, IN WELK GEVAL EEN DERGELIJKE AFZONDERLIJKE LICENTIE VAN TOEPASSING IS). INDIEN U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MAG U DEZE SOFTWARE NIET INSTALLEREN OF GEBRUIKEN, EN DIENT U DE SOFTWARE ONMIDDELLIJK TE RETOURNEREN NAAR DE PLAATS WAAR U DEZE HEBT VERKREGEN.

Toekenning van licentie:

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, de gebruiker (“u”) en TOSHIBA TEC Corporation ("TTEC"). Deze software, lettertypen (inclusief de letterkorpsen ervan) en bijbehorende documentatie (“software”) is gelicentieerd voor gebruik op de CPU van het systeem (“systeem”) waarop deze is geïnstalleerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Deze software is eigendom van TTEC. TTEC is niet verantwoordelijk voor de installatie en/of het gebruik van deze software alsmede voor de met deze software gerealiseerde resultaten. Het is toegestaan een kopie van de software te gebruiken die is geïnstalleerd op een enkel systeem en het is niet toegestaan een kopie van de software te maken voor enig ander doel dan het gebruik ervan op een enkel systeem. Op eventuele kopieën van de software zijn de voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing. Het is niet toegestaan, noch derden hiertoe te bewegen of in staat te stellen, de software te veranderen, aan te passen, samen te voegen, te vertalen, omgekeerd te compileren, omgekeerd te assembleren of omgekeerd te engineeren. Het is niet toegestaan de software anders dan overeenkomstig deze licentie te gebruiken. Er worden geen rechten met betrekking tot het intellectuele eigendom van de software op u overgedragen en het volledige eigendom van TTEC blijft gehandhaafd. De broncode van de software wordt niet beschikbaar gesteld. Er mogen geen wijzigingen, verwijderingen, enz. worden aangebracht met betrekking tot de copyrightmededeling van de software (kopieën inbegrepen). U wordt wettelijk aansprakelijk gesteld voor eventuele schending van het copyright, onrechtmatige overdracht, reproductie of gebruik van de software of de bijbehorende documentatie.

Geldigheidsduur:

Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd door TTEC of na niet-naleving van een van de voorwaarden van deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat na beëindiging alle kopieën van de software en de bijbehorende documentatie zullen worden vernietigd. U kunt deze licentie te allen tijde beëindigen door de software en de bijbehorende documentatie alsmede alle kopieën te vernietigen.

Afwijzing van garantie:

Deze software wordt als zodanig geleverd zonder enige garantie, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde waarborgen met betrekking tot wederverkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht en het niet-inbreuk maken. TTEC wijst elke garantie met betrekking tot de kwaliteit en de prestaties van de software af. Als de software gebreken vertoont, bent u (en niet TTEC) aansprakelijk voor de totale kosten voor alle noodzakelijke service, reparatie of correctie. TTEC biedt geen garantie dat de functies in de software aan uw eisen voldoen of dat de software ononderbroken en zonder fouten functioneert.

Beperking van aansprakelijkheid:

IN GEEN GEVAL IS TTEC JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS (uitgezonderd persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van de zijde van TTEC), MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE WINSTDERVING, EVENTUEEL VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN BESPARINGEN OF ANDERE BIJKOMENDE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK OF DE ONGESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS WANNEER TTEC IS GEÏNFORMEERD OMTRENT DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, NOCH SCHADECLAIMS VAN DERDEN.

Beperkte rechten van de overheid van de Verenigde Staten:

De software wordt geleverd met BEPERKTE RECHTEN. Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderworpen aan beperkingen zoals neergelegd in subparagraaf (b) (3) (ii) of (c) (i) (ii) in clausule Rights in Technical Data and Computer Software zoals bedoeld in 252.227-7013, of 52.227-19 (c) (2) van de DOD FAR, naargelang van toepassing. Contractant/ fabrikant is TOSHIBA TEC Corporation, 1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

Algemeen:

Het is niet toegestaan deze licentie of de software in sublicentie of lease te geven, te verhuren, af te staan of over te dragen. Elke poging tot het in sublicentie of lease geven, verhuren, afstaan of overdragen van enige rechten of verplichtingen wordt nietig verklaard. U verklaart dat u niet voornemens bent en niet zult overgaan tot verzending (direct of indirect) van de software, met inbegrip van eventuele kopieën van de software, of enige technische gegevens in de software of de bijbehorende media, of enig rechtstreeks daarvan afgeleid product, naar enige staat of bestemming die wordt verboden door de regering van de Verenigde Staten. Deze licentie valt onder de wetgeving van Japan of, naar keuze van een leverancier van TTEC bij een geschil voortvloeiend uit of betrekking hebbend op deze overeenkomst, onder de wetgeving van het betreffende door betreffende leverancier van TTEC aangewezen land. Indien enige bepaling of enig deel van deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen of delen volledig van toepassing.
U BEVESTIGT DAT U DEZE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN DE BEPALINGEN ERVAN HEBT BEGREPEN. U VERPLICHT ZICH TOT DE NALEVING VAN DE VOORWAARDEN ERVAN. VERDER BEVESTIGT U DAT DEZE LICENTIEOVEREENKOMST DE COMPLETE EN EXCLUSIEVE OVEREENKOMST TUSSEN U EN TTEC BEVAT EN DAT ALLE ANDERE BEPALINGEN OF VOORGAANDE AFSPRAKEN, HETZIJ MONDELING HETZIJ SCHRIFTELIJK, OF ENIGE ANDERE MEDEDELINGEN MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST HIERMEE VERVALLEN.

TOSHIBA TEC Corporation, 1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

Veiligheidsmaatregelen

Voor een correct gebruik van de veiligheidsfunctie van dit product dient u eerst de volgende aanwijzingen zorgvuldig te lezen. Zorg ervoor dat er beheerders worden aangewezen die voldoende in staat zijn tot verantwoordelijk beheer; voor het beheren en hanteren van deze apparatuur worden vergaande privileges toegekend.

■ Voor beheerders

- Wanneer op de standplaats een fysiek veiligheidsprobleem optreedt zoals verwijdering van hardware of onjuiste demontage, dienen de adequate fysieke veiligheidsmaatregelen te worden getroffen zoals de controle van personen die de locatie betreden of verlaten.
- Wanneer dit product met een extern netwerk zoals het internet wordt verbonden, dient dit alleen in een door een firewall enz. beveiligde netwerkomgeving te worden gedaan om te voorkomen dat informatie als gevolg van onjuiste instellingen toegankelijk is en onbevoegde gebruikers zich op illegale wijze toegang kunnen verschaffen.
- Om het illegaal wijzigen van de configuratie-instellingen en vergelijkbare problemen te voorkomen, dient het standaard ingestelde beheerderswachtwoord te worden veranderd voordat dit product wordt gebruikt. Zorg dat elk beheerderswachtwoord voor dit product regelmatig worden veranderd.
- Om de netwerkfunctie en de gebruikersbeheerfunctie goed te kunnen gebruiken dient vooraf de handleiding voor TopAccess te worden gelezen.
- Zorg ervoor dat het veiligheidsbeleid en de procedures ervan in de organisatie begrepen worden en zorg ervoor dat, na het lezen van de handleiding, de apparatuur dienovereenkomstig wordt beheerd en bediend. Leg de veiligheidsinstructies voor de apparatuur uit aan de gebruikers die deze mogen gebruiken en zorg ervoor dat ze zich aan de veiligheidsregels houden.
- Geef gebruikers voldoende rechten voor hun gebruiksniveau van de apparatuur en houd toezicht op een juiste bediening.
- Controleer altijd of de netwerkfunctie en de gebruikersbeheerfunctie zijn geactiveerd zodat de veiligheid is gewaarborgd. Als een abnormale situatie geconstateerd wordt, moet onmiddellijk contact opgenomen worden met de serviceorganisatie. Zie de handleiding voor TopAccess voor de controleprocedure.
- Controleer bij storingen of ongeautoriseerde toegang tot de apparatuur de logs in TopAccess om de oorzaak te achterhalen. Voor meer informatie zie de Handleiding voor TopAccess.

■ Voor gebruikers


- Nadat de apparatuur bediend is, dienen originelen, afgedrukte materialen of USB-opslagapparatuur verwijderd te worden.
- Wijzig het wachtwoord regelmatig. Zorg ervoor dat er geen voorspelbare nummers, zoals geboortedatum of personeelsnummer worden gebruikt; geef wachtwoorden niet aan anderen.
- Laat de apparatuur tijdens het uitvoeren van taken niet onbeheerd achter; de originelen of afgedrukte materialen kunnen door anderen worden meegenomen.
- Controleer de logs regelmatig op ongeautoriseerde toegang door identiteitsdiefstal. Als er te veel logs zijn, gebruik dan de sorteerfunctie in TopAccess om het juiste log sneller te vinden.

■ Functie voor gegevenscodering

Er verschijnt een pictogram op het aanraakscherm wanneer de gebruikersgegevens van de functie voor gegevenscodering via AES op de apparatuur ingeschakeld zijn.
Er verschijnt een pictogram op het aanraakscherm wanneer de functie voor gegevenscodering met Wipe-technologie HDD wordt ingeschakeld op dit multifunctionele systeem.

De actieve status van de functie voor gegevenscodering controleren

Druk op de [COUNTER]-toets op het bedieningspaneel. Op het aanraakscherm verschijnt pictogram of pictogram als de functie voor gegevenscodering ingeschakeld is.
Neem contact met de serviceorganisatie op voor het gebruik van de functie voor gegevenscodering.



Mededeling aan de gebruikers

Nadat een geschikte locatie is gekozen voor de installatie van de e-STUDIO5540C/6540C/6550C, de e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C, de e-STUDIO206L/256/306/356/456, de e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE, e-STUDIO506/506SE, de e-STUDIO556/656/756/856, of de e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE wordt het aangeraden deze niet te wijzigen. Vermijd overmatige warmte, stof, trillingen en direct zonlicht. Zorg ook voor voldoende ventilatie omdat het systeem een kleine hoeveelheid ozon uitstoot.

Alleen voor de Verenigde Staten

FCC-MEDEDELING
e-STUDIO5540C/6540C/6550C en e-STUDIO556/656/756/856
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse A conform deel 15 en deel 18 van de FCC-regels (Federal Communications Commission in de Verenigde Staten). Deze grenswaarden zijn ontwikkeld om voldoende bescherming tegen schadelijke interferentie te garanderen bij toepassing in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en geeft deze mogelijk ook af en kan, wanneer de apparatuur niet overeenkomstig de handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie voor radioverkeer veroorzaken. Het gebruik van de apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt mogelijkerwijs schadelijke interferentie, in welk geval de gebruiker dit op eigen kosten dient te verhelpen.

e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C en e-STUDIO206L/256/306/356/456/506/506SE
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat klasse A conform deel 15 van de FCC-regels (Federal Communications Commission in de Verenigde Staten). Deze grenswaarden zijn ontwikkeld om voldoende bescherming tegen schadelijke interferentie te garanderen bij toepassing in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en geeft deze mogelijk ook af en kan, wanneer de apparatuur niet overeenkomstig de handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie voor radioverkeer veroorzaken. Het gebruik van de apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt mogelijkerwijs schadelijke interferentie, in welk geval de gebruiker dit op eigen kosten dient te verhelpen.

WAARSCHUWING
Veranderingen of aanpassingen aan dit multifunctionele systeem die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door TOSHIBA TEC of door partijen die door TOSHIBA TEC geautoriseerd zijn, zouden ertoe kunnen leiden dat de gebruiker de bevoegdheid tot gebruik van het multifunctionele systeem verliest.

Veiligheid van gebruiker
Dit multifunctionele digitale systeem van TOSHIBA produceert geen laserstraling die een gevaar oplevert voor de gebruiker. Het is gecertificeerd als laserproduct van klasse 1 op grond van de US Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard (stralingsnorm van het Amerikaanse ministerie van gezondheid) overeenkomstig de Radiation Control Health and Safety Act of 1968 (wet met betrekking tot bescherming tegen straling ten behoeve van gezondheid en veiligheid), met inbegrip van wijzigingen.
De beschermende behuizing en de externe afdekkingen sluiten de laserstraal die in het multifunctionele digitale systeem wordt uitgestraald, volledig af. De laserstraal kan in geen enkele bedrijfstoestand uit de machine uittreden.
Voorschriften die op 2 augustus 1976 zijn geïmplementeerd door het Bureau of Radiological Health (BRH) (Amerikaans bureau voor radiologische gezondheid) van de US Food and Drug Administration (Amerikaanse instantie voor controle op voedsel en medicijnen) zijn van toepassing op laserproducten die vanaf 1 augustus 1976 zijn geproduceerd. Laserproducten die in de Verenigde Staten op de markt worden gebracht, dienen aan deze voorschriften te voldoen.

VOORZICHTIG
Het gebruik van besturingen of instellingen of de werking van procedures anders dan welke hier zijn beschreven kunnen resulteren in een gevaarlijke stralingsbelasting.

Voor de Verenigde Staten en Canada

Informatie met betrekking tot veiligheidsvoorschriften
Toshiba draagt bij aan milieubescherming door sponsoring van Call2Recycle, een programma van de Rechargeable Battery Recycling Corporation (organisatie voor recycling van oplaadbare batterijen). Voor meer informatie en inzamelplaatsen zie www.rbrc.org of bel +1 800 822 8837.
Mededeling met betrekking tot CR-knoopcellen, alleen van toepassing voor Californië, Verenigde Staten: materiaal bevat perchloraat - er kan een speciale hantering van toepassing zijn.
Zie http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Alleen e-STUDIO5540C/6540C/6550C

Hg

- De LCD-backlights met hoog rendement die in dit product worden toegepast, bevatten 5 mg of minder kwik en op de verwijdering ervan kunnen milieuvoorschriften van toepassing zijn. Neem voor informatie met betrekking tot verwijdering of recycling contact op met de plaatselijke overheid of de Electronic Industries Alliance (www.eiae.org).

e-STUDIO5540C/6540C/6550C
De unit wordt geclassificeerd als een laserproduct van Klasse 1 conform IEC 60825-1:1993, IEC60825-1.2007 inclusief wijzigingen.
De unit maakt gebruik van laserdiodes met een max. output van 13,3 mW, een golflengte van 788 nm bij een continue puls.

e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C
De unit wordt geclassificeerd als een laserproduct van Klasse 1 conform IEC 60825-1:1993, IEC60825-1.2007 inclusief wijzigingen.
De unit maakt gebruik van laserdiodes met een max. output van 30 mW, een golflengte van 790 nm bij een continue puls.

e-STUDIO206L/256/306/356/456/506/506SE
De unit wordt geclassificeerd als een laserproduct van Klasse 1 conform IEC 60825-1:1993, IEC60825-1.2007 inclusief wijzigingen.
De unit maakt gebruik van laserdiodes met een max. output van 10 mW, een golflengte van 785 of 793 nm bij een continue puls.

e-STUDIO556/656/756/856
De unit wordt geclassificeerd als een laserproduct van Klasse 1 conform IEC 60825-1:1993, IEC60825-1.2007 inclusief wijzigingen.
De unit maakt gebruik van laserdiodes met een max. output van 15 mW, een golflengte van 788 of 793 nm bij een continue puls.

VOORZICHTIG
Het gebruik van besturingen of instellingen of de werking van procedures anders dan welke hier zijn beschreven kunnen resulteren in een gevaarlijke stralingsbelasting.

Alleen voor Canada

Dit digitale apparaat van Klasse A voldoet aan de Canadese norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Behalve Verenigde Staten en Canada

e-STUDIO5540C/6540C/6550C
De unit wordt geclassificeerd als een laserproduct van Klasse 1 conform IEC 60825-1:1993, IEC60825-1.2007 inclusief wijzigingen.
De unit maakt gebruik van laserdiodes met een max. output van 13,3 mW, een golflengte van 788 nm bij een continue puls.

e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C
De unit wordt geclassificeerd als een laserproduct van Klasse 1 conform IEC 60825-1:1993, IEC60825-1.2007 inclusief wijzigingen.
De unit maakt gebruik van laserdiodes met een max. output van 30 mW, een golflengte van 790 nm bij een continue puls.

e-STUDIO206L/256/306/356/456, e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE, e-STUDIO506/506SE
De unit wordt geclassificeerd als een laserproduct van Klasse 1 conform IEC 60825-1:1993, IEC60825-1.2007 inclusief wijzigingen.
De unit maakt gebruik van laserdiodes met een max. output van 10 mW, een golflengte van 785 of 793 nm bij een continue puls.

e-STUDIO556/656/756/856, e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE
De unit wordt geclassificeerd als een laserproduct van Klasse 1 conform IEC 60825-1:1993, IEC60825-1.2007 inclusief wijzigingen.
De unit maakt gebruik van laserdiodes met een max. output van 15 mW, een golflengte van 788 of 793 nm bij een continue puls.

Voorzichtig:
Het gebruik van besturingen of instellingen of de werking van procedures anders dan welke hier zijn beschreven kunnen resulteren in een gevaarlijke stralingsbelasting.

Alleen voor de EU

Werkomgeving
Vanuit het EMC- (Elektromagnetische Compatibiliteit-) standpunt wordt het gebruik van dit product in de volgende omgevingen beperkt:

- Medische omgeving: Dit product is niet gecertificeerd als een medisch product volgens de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG.
- Binnenshuis (bijv. woonkamer met TV / radio in de directe omgeving) omdat dit een zogenaamd EMC Klasse A product is. Binnenshuis kan dit product radio-interferentie veroorzaken waardoor de gebruiker genoodzaakt kan zijn om adequate maatregelen te nemen!

Alle gevolgen van het gebruik van dit product in een beperkte werkomgeving zijn niet de verantwoordelijkheid van TOSHIBA TEC.
De gevolgen van het gebruik van dit product in een beperkte werkomgeving kan elektromagnetische interferentie met andere apparaten of machines in de directe omgeving zijn. Dit kan resulteren in een slechte werking met mogelijk verlies van / fouten in gegevens die behoren bij dit product of de andere apparaten / machines die getroffen worden door de elektromagnetische interferentie.
Verder is het vanwege de algemene veiligheidsregels niet toegestaan dit product te gebruiken in een omgeving met een explosieve atmosfeer.

CE-conformiteit
Dit product is voorzien van een CE-markering in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Europese richtlijnen, in het bijzonder de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, de Elektromagnetische Compatibiliteitsrichtlijn 2004/108/EG, de RoHS richtlijn 2011/65/EU voor dit product en de elektrische accessoires en de Radioapparatuur- en Telecommunicatie-eindapparatuur- (RE&TTE) richtlijn 1999/5/EG voor de telecommunicatieaccessoires.
De CE-markering is de verantwoordelijkheid van TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Duitsland, telefoon +49 (0) 2131 1245 0.
Vraag uw dealer of TOSHIBA TEC om een kopie van de betreffende CE-verklaring van conformiteit.

Waarschuwing:
Dit is een product van Klasse A. Binnenshuis kan dit product radio-interferentie veroorzaken. In voorkomend geval kan de gebruiker genoodzaakt zijn om passende maatregelen te nemen.

De volgende informatie is uitsluitend bestemd voor EU-landen:



Dit product is gemarkeerd volgens de vereisten in de EU-richtlijn 2002/96/EC.
(Richtlijn betreffende afval van elektrische en elektronische uitrusting - WEEE)

Het gebruik van dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd als huisvuil en derhalve apart moet worden afgevoerd. Door dit product op juiste wijze af te voeren, helpt u bij het beschermen van het milieu en de gezondheid, die anders nadelig zou kunnen worden beïnvloed bij een onjuiste afvoer ervan.
Neem voor meer informatie over de afvoer en recycling van dit product contact op met uw leverancier.

De volgende informatie is uitsluitend bestemd voor EU-landen:



Afvoeren van batterijen en/of accu's
(gebaseerd op de EU-richtlijn 2006/66/EC,
Richtlijn betreffende batterijen en accu's en lege batterijen en accu's)

Door te waarborgen dat batterijen en/of accu's op juiste wijze worden afgevoerd, helpt u bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid, die door een onjuiste afvoer van deze producten veroorzaakt kunnen worden.
Neem voor meer informatie over de afvoer en recycling van de batterijen en/of accu's contact op met uw leverancier.

Alleen voor India

De volgende informatie is uitsluitend bestemd voor India:




Het gebruik van dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd als huisvuil. Door dit product op juiste wijze af te voeren, helpt u bij het beschermen van het milieu en de gezondheid, die anders nadelig zou kunnen worden beïnvloed bij een onjuiste afvoer ervan.
Neem voor meer informatie over de afvoer en recycling van dit product contact op met uw leverancier.


De ongeëvenaarde TOSHIBA-kwaliteit

Het wordt aanbevolen originele Toshiba-verbruiksmaterialen en onderdelen te gebruiken om verzekerd te zijn van optimale prestaties.


Voor de e-STUDIO5540C/6540C/6550C




Voor de e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C




Voor de e-STUDIO206L/256/306/356/456, e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE, e-STUDIO506/506SE



Voor e-STUDIO306LP



Voor de e-STUDIO556/656/756/856, e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE



■ Verbruiksmaterialen / onderdelen

- **Betrouwbaarheid**
  Originele TOSHIBA-verbruiksmaterialen worden onderworpen aan zeer strenge controles, zodat alle verbruiksmaterialen die u ontvangt zo optimaal mogelijk presteren.
- **Grote productiviteit**
  Originele Toshiba-verbruiksmaterialen zijn gemaakt om te voldoen aan de eisen van onze concurrerende maatschappij en leveren snel en probleemloos betrouwbare afdrukken op het moment dat u ze nodig heeft.
- **Stabiele afdrukkwaliteit**
  Originele TOSHIBA-verbruiksmaterialen zijn ontworpen om dag in, dag uit een constante en stabiele afdrukkwaliteit te leveren.
- **Geschikte verbruiksmaterialen**
  Originele Toshiba-verbruiksmaterialen zijn ontworpen om het multifunctionele systeem en alle onderdelen ervan storingvrij in bedrijf te houden. Toshiba beschikt over gedetailleerde kennis van de kenmerken van het multifunctionele systeem, waardoor slijtage aan het systeem kan worden gereduceerd en de beste zorg kan worden gegarandeerd.
- **Perfect geschikte verbruiksmaterialen**
  Vanaf het begin zijn de Toshiba-verbruiksmaterialen en de multifunctionele systemen op elkaar afgestemd. Telkens wanneer Toshiba een nieuw multifunctioneel systeem ontwikkelt, wordt tegelijkertijd speciaal voor dat nieuwe multifunctionele systeem een nieuwe toner ontwikkeld. Door originele verbruiksmaterialen Toshiba te gebruiken bij de multifunctionele systemen van Toshiba, bent u verzekerd van optimale prestaties.

■ Toner

- **Optimale afdrukkwaliteit**
  De toner van Toshiba wordt gemaakt van grondstoffen met een zeer hoge kwaliteit en geproduceerd onder nauwkeurig gestuurde omstandigheden, waardoor u er zeker van kunt zijn dat uw multifunctionele systeem van Toshiba scherpe afdrukken van hoge kwaliteit blijft produceren.
- **Lage kosten**
  Originele toner van Toshiba geeft waar voor zijn geld. Tijdens het kopieerproces wordt precies de juiste hoeveelheid toner gebruikt waardoor het systeem continu kan blijven werken totdat alle toner is verbruikt. Op deze manier wordt de gehele tonercartridge benut.
- **Goede verstandhouding met het milieu**
  Originele toner van Toshiba wordt geproduceerd met het milieu als uitgangspunt. Om onze planeet te beschermen ten behoeve van toekomstige generaties gebruikt Toshiba opgedrukte tekst of plastic labels voor haar tonercartridges zodat deze volledig herbruikbaar zijn. Bovendien zijn de niveaus schadelijke stoffen en ozon verlaagd voor een betere werkomgeving.
- **Gebruikersvriendelijk**
  Voordat onze toners mogen worden verkocht, worden ze getest om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de strengste gezondheidsnormen. Dit neemt de eventuele bezorgdheid voor het werken met toners weg.

■ Algemeen

- **De voordelen van de service en ondersteuning**
  De servicetechnici van Toshiba zijn opgeleid om uw multifunctionele systeem in optimale conditie te houden. Voor een constante afdrukkwaliteit raden wij u aan reparaties en onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren door een door Toshiba geautoriseerd servicebedrijf.

■ Gebruik van deze handleiding

❑ Symbolen in deze handleiding

In deze handleiding gaan bepaalde belangrijke passages vergezeld van de hieronder weergegeven symbolen. Lees eerst deze passages voordat u dit multifunctionele systeem gaat gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING	Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, tenzij deze wordt vermeden, kan leiden tot overlijden, ernstig letsel of ernstige beschadiging van of brand in het multifunctionele systeem of voorwerpen in de naaste omgeving ervan.
⚠ VOORZICHTIG	Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, tenzij deze wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel, lichte beschadiging van het multifunctionele systeem of voorwerpen in de naaste omgeving ervan, of verlies van gegevens.
Opmerking	Wijst op informatie waar u bij het bedienen van het multifunctionele systeem op moet letten.

In afwijking op het bovenstaande, geeft deze handleiding met de volgende pictogrammen ook informatie, die nuttig en handig kan zijn bij de bediening van dit systeem:

Tip	Beschrijft handige informatie die van pas kan komen wanneer u het multifunctionele systeem bedient.
🕮	Pagina' s met onderwerpen die gerelateerd zijn aan uw huidige werkzaamheden. Bekijk deze pagina' s naar behoefte.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN 1

Algemene voorzorgsmaatregelen

■ Bij het installeren of verplaatsen

⚠ WAARSCHUWING

e-STUDIO5540C/6540C/6550C

Voor de Verenigde Staten en Canada

Multifunctionele digitale systemen vereisen een stroomvoorziening van 115 V, 20 A (of 15 A + 20 A), 50/60 Hz. Het wordt aanbevolen de netsnoeren op twee afzonderlijke wandcontactdozen aan te sluiten voor een stabiele stroomvoorziening. Als twee netsnoeren op een enkele wantcontactdoos worden aangesloten, zorg er dan voor dat het een 20 A wandcontactdoos is.

Voor de EU

Multifunctionele digitale systemen vereisen een stroomvoorziening van 220 tot 240 VAC,13 A, 50/60 Hz.

Behalve Verenigde Staten, Canada en EU

Multifunctionele digitale systemen vereisen een stroomvoorziening van 220 tot 240 VAC, 10 A, 50/60 Hz.

e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C

Voor de Verenigde Staten en Canada

Multifunctionele digitale systemen vereisen een stroomvoorziening van 115 V, 15 A, 50/60 Hz.

Voor de EU

Multifunctionele digitale systemen vereisen een stroomvoorziening van 220 tot 240 VAC, 10 A, 50/60 Hz.

Behalve Verenigde Staten, Canada en EU

Multifunctionele digitale systemen vereisen een stroomvoorziening van 220 tot 240 VAC, 10 A, 50/60 Hz.

e-STUDIO206L/256/306/356/456, e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE, e-STUDIO506/506SE

Voor de Verenigde Staten en Canada

Dit multifunctionele digitale systeem vereist een stroomvoorziening van 115 V, 12 A, 50/60 Hz.

Voor de EU

Dit multifunctionele digitale systeem vereist een stroomvoorziening van 220-240 VAC, 8 A, 50/60 Hz.

Behalve Verenigde Staten, Canada en EU

Dit multifunctionele digitale systeem vereist een stroomvoorziening van 220-240 VAC, 8 A, 50/60 Hz. Voor de 100V- uitvoering voor Saoedi-Arabië is een stroomvoorziening vereist van 127 VAC, 12 A, 50/60 Hz.

e-STUDIO556/656/756/856, e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE

Voor de Verenigde Staten en Canada

Dit multifunctionele digitale systeem vereist een stroomvoorziening van 115 V, 20 A, 50/60 Hz.

Voor de EU

Dit multifunctionele digitale systeem vereist een stroomvoorziening van 220-240 VAC, 9 A, 50/60 Hz.

Behalve Verenigde Staten, Canada en EU

Dit multifunctionele digitale systeem vereist een stroomvoorziening van 220-240 VAC, 9 A, 50/60 Hz. Voor de 100V-uitvoering voor Saoedi-Arabië is een stroomvoorziening vereist van 127 VAC, 20 A, 50/60 Hz.

- Gebruik geen stroomvoorziening met een ander voltage dan hier is opgegeven.
  Sluit geen andere apparaten aan op dezelfde wandcontactdoos. Hierdoor kan brand ontstaan of kan een elektrische schok afgegeven worden. Neem contact op met een installateur als u het aantal wandcontactdozen wilt uitbreiden.
- Sluit multifunctionele digitale systemen altijd aan op een geaarde wandcontactdoos om het gevaar van brand of een elektrische schok bij kortsluiting te vermijden. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie. Maak altijd gebruik van een -geaarde wandcontactdoos met drie geleiders.
  In gebieden, behalve de Verenigde Staten en Canada, waar een stekker met 2 pennen wordt gebruikt, moet het multifunctionele digitale systeem uit veiligheidsoverwegingen worden geaard. Het systeem mag nooit geaard worden op een gasleiding, een waterleiding of een ander voorwerp dat niet geschikt is voor aarding.
- Steek de stekker goed in de wandcontactdoos. Als de stekker niet goed in de wandcontactdoos zit, kan deze te warm worden, dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Beschadig het snoer niet, maak het niet kapot en probeer het niet zelf te repareren.
  De volgende handelingen mogen niet met het snoer worden uitgevoerd.
  - Het snoer draaien
  - Het snoer buigen
  - Aan het snoer trekken
  - Iets op het snoer zetten
  - Het snoer verwarmen
  - Het snoer dicht bij radiatoren of andere warmtebronnen neerleggen

  Hierdoor kan brand ontstaan of kan een elektrische schok afgegeven worden. Neem contact op met uw leverancier als het snoer beschadigd is.
- Installeer het multifunctionele systeem niet zelf of probeer het niet zelf te verplaatsen wanneer het eenmaal is geïnstalleerd. Hierdoor kan letsel ontstaan of kan het apparaat beschadigd worden. Neem contact op met uw leverancier als het systeem moet worden geïnstalleerd of verplaatst.
- De wandcontactdoos moet zich in de nabijheid van het multifunctionele systeem bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Trek enkele keren per jaar de stekker uit de wandcontactdoos zodat het gebied rondom de pennen schoongemaakt kan worden. Opgehoopt stof en vuil kan brand veroorzaken als gevolg van de warmte die vrijkomt bij lekstroom.


⚠ VOORZICHTIG

- Trek niet aan het snoer om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Trek altijd aan de stekker tijdens het verwijderen uit de wandcontactdoos. Als aan het snoer getrokken wordt, kunnen de draden losraken, wat brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.
  Wanneer de temperatuur in de multifunctionele digitale systemen te hoog wordt, kan er brand ontstaan.


e-STUDIO5540C/6540C/6550C, e-STUDIO556/656/756/856 en e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE

- Er zitten 4 stelschroeven (stoppers) aan de onderzijde van het multifunctionele systeem (2 aan de achterkant, 2 aan de voorkant). Draai de stelschroeven na verplaatsing/installatie van het multifunctionele systeem omlaag en plaats ze zodanig op de vloer dat het systeem stabiel staat. Draai de stelschroeven omhoog voordat het multifunctionele systeem verplaatst wordt.

e-STUDIO5540C/6540C/6550C




e-STUDIO556/656/756/856, e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE



e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C


- De onderzetkast voor papierinvoer (optie) heeft 4 antislipvoorzieningen en 2 anti-kantelstoppers aan de onderzijde. Bij het verplaatsen van dit multifunctionele systeem moeten deze in de richting van de pijlen gedraaid worden (zie afbeeldingen hieronder) en omhoog gedraaid worden om het systeem de deblokkeren. Nadat het multifunctionele systeem is verplaatst, moeten ze weer in de tegengestelde richting omlaag gedraaid worden om het systeem te blokkeren.




e-STUDIO206L/256/306/356/456, e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE, e-STUDIO506/506SE, e-STUDIO306LP

- Zowel de onderzetkast voor papierinvoer als het extra grote papierinvoermagazijn hebben 4 stelschroeven (antislipvoorzieningen) aan de onderzijde. Nadat het systeem is verplaatst en geïnstalleerd, moeten deze weer omlaag gedraaid worden om het systeem te blokkeren.
  Voor de onderzetkast voor papierinvoer moeten de anti-kantelstoppers vastgezet worden nadat de stelschroeven zijn afgesteld.

Onderzetkast voor papierinvoer




Extra groot papierinvoermagazijn




Verwijder eerst de stabilisator aan de voorkant voordat het multifunctionele systeem verplaatst wordt als de tafel geïnstalleerd is. Vergeet niet deze weer aan te brengen nadat het multifunctionele systeem is verplaatst.

De stabilisator verwijderen



De stabilisator aanbrengen



⚠WAARSCHUWING

Installeer het multifunctionele systeem niet zelf en probeer het niet zelf te verplaatsen wanneer het eenmaal is geïnstalleerd. Hierdoor kan letsel ontstaan of kan het apparaat beschadigd worden. Neem contact op met de leverancier als de apparatuur geïnstalleerd of verplaatst moet worden.

❑ Overige aandachtspunten

- Als er onvoldoende vrije ruimte rondom het multifunctionele systeem is, zal de slechte ventilatie storingen veroorzaken; ook kunnen sommige handelingen, zoals handmatige invoer en het opheffen van papierstoringen, bemoeilijkt worden. Gebruik onderstaande tabel als richtlijn om er zeker van te zijn dat er voldoende ruimte is.

Model	Voldoende ruimte		
	Achter	Links	Rechts
e-STUDIO5540C/6540C/6550C	10 cm	30 cm *1, *2	50 cm *3
e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C e-STUDIO206L/256/306/356/456, e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE, e-STUDIO506/506SE e-STUDIO556/656/756/856, e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE, e-STUDIO306LP	10 cm	30 cm	80 cm

*1 Wanneer de finisher wordt geïnstalleerd, is een ruimte van ca. 80 cm aan de linkerzijde van de kopieopvangbak nodig.
*2 Ruimte aan de linkerzijde van de kopieopvangbak van het multifunctionele systeem
*3 Ruimte aan de rechterzijde van de Automatische dubbelzijdige afdrukeenheid

- Zorg er voor dat het snoer goed is bevestigd zodat niemand er over kan vallen.
- Ongunstige omgevingsomstandigheden kunnen de veilige bediening en werking van het multifunctionele digitale systeem negatief beïnvloeden waardoor het defect kan raken.
  - Vermijd locaties vlakbij ramen of met blootstelling aan direct zonlicht.
  - Vermijd locaties met grote temperatuurschommelingen.
  - Vermijd te veel stof.
  - Vermijd locaties waar zich veel trillingen voordoen.
- Zorg er voor dat de lucht vrij rondom kan stromen en dat er voldoende ventilatie is.
  Als er onvoldoende ventilatie is, kan de onplezierige geur van de vrijgekomen ozon de atmosfeer gaan domineren.

■ Bij gebruik van multifunctionele digitale systemen

⚠ WAARSCHUWING

- Verwijder de afdekklep van het systeem niet, de mogelijkheid bestaat dat u letsel oploopt of een elektrische schok krijgt.
- Verwijder of breng de stekker niet met natte handen aan omdat u hierdoor een elektrische schok kunt oplopen.
- Plaats geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten (bloemenvazen, koffiekopjes, enz.) op of in de buurt van het multifunctionele systeem.
  Hierdoor kan brand ontstaan of kan een elektrische schok afgegeven worden.
- Houd paperclips en nietjes uit de buurt van de ventilatie-opening. Hierdoor kan brand ontstaan of kunt u een elektrische schok oplopen.
- Als het multifunctionele digitale systeem oververhit raakt, als er rook uit het systeem komt, als men een vreemde geur ruikt of een vreemd geluid hoort, ga dan als volgt te werk.
  Zet de hoofdschakelaar op UIT, trek de stekker uit de wandcontactdoos en neem dan contact op met uw leverancier.
- Als het multifunctionele digitale systeem langer dan een maand niet wordt gebruikt, trek dan om veiligheidsredenen de stekker uit de wandcontactdoos. Als er een isolatiefout optreedt, kan brand ontstaan of kunt u een elektrische schok oplopen.

⚠ VOORZICHTIG

- Plaats geen zware voorwerpen (4 kg of meer) op de glasplaat voor originelen en oefen er geen kracht op uit. Een gebroken glasplaat kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Plaats geen zware voorwerpen (4 kg of meer) op het multifunctionele digitale systeem. Indien de voorwerpen er af vallen, kan dat persoonlijk letsel veroorzaken.

- Raak de fusereenheid of het metalen gedeelte rondom de fusereenheid niet aan. Omdat deze gebieden zeer warm zijn, kunt u zich branden of door de schok uw handen verwonden in het apparaat.
- Zorg er bij het sluiten van de lade voor, dat uw vingers niet beklemd raken. Hierdoor kunnen gebruikers letsel oplopen.
- Let erop dat uw vingers niet bekneld raken tussen het multifunctionele systeem en de dubbelzijdige kopieereenheid of de automatische dubbelzijdige kopieereenheid. Hierdoor kunnen gebruikers letsel oplopen.
- Raak het metalen gedeelte van de geleidingsplaat in de dubbelzijdige kopieereenheid of de automatische dubbelzijdige kopieereenheid niet aan om brandwonden te voorkomen.
- Raak het scharnier (= een verbindingsonderdeel) aan de achterzijde van het automatisch documentinvoersysteem met omkeerinrichting niet aan. Hierdoor kunt u letsel aan uw vingers oplopen als u met uw vingers beklemd zou raken wanneer u het automatisch documentinvoersysteem met omkeerinrichting opent of sluit.
- Houd handen en vingers altijd uit de buurt van het SCHARNIER VAN DE FINISHERBAK aangezien de bak onverwachts kan bewegen. Anders kunnen verwondingen aan handen en/of vingers ontstaan.
- Gebruik de uitgetrokken papierladen niet als traptreden. Hierdoor kan men letsel oplopen wanneer men valt.

e-STUDIO5540C/6540C/6550C


- Zorg ervoor dat vingers niet bekneld raken tussen de dubbelzijdige kopieereenheid en het deksel ervan. Hierdoor kunnen gebruikers letsel oplopen.
- Raak het metalen gedeelte van de overbruggingseenheid niet aan, omdat men zich hieraan kan branden.

e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C en e-STUDIO206L/256/306/356/456, e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE, e-STUDIO506/506SE, e-STUDIO306LP

- Pas er bij het verstellen van de hoek van het bedieningspaneel voor op dat de handen niet beklemd raken in de spleet tussen het multifunctionele systeem en het bedieningspaneel. Hierdoor kan men lichamelijk letsel oplopen.
- Plaats geen voorwerpen van 3,3 kg of meer op de optionele werktafel. Door het breken van de werktafel kan men lichamelijk letsel oplopen.

❑ Plaats van belangrijke labels, enz.


e-STUDIO5540C/6540C/6550C




Waarschuwing voor aardingskabel

Identificatieplaatje

Voor de VS en Canada




Voor EU



Sticker met uitleg







Waarschuwing voor gebied met hoge temperatuur
(dubbelzijdige kopieereenheid/fuser eenheid)

Identificatieplaatje (Voor VS en Cananda)






Waarschuwing voor gebied met hoge temperatuur
(ovebruggingseenheid)



Waarschuwing voorgebied met hoge temperatuur
(fuser eenheid)

e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C



Waarschuwing voor aardingskabel

Sticker met uitleg

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1
PRODUCTO DE LASER DE CLASE 1
クラス 1 レーザー製品
CLASS 1 레이저 제품
1类激光产品
第1類雷射產品
>PS<

Identificatieplaatje

Voor VS en Canada

TOSHIBA
MULTIFUNCTIONAL DIGITAL COLOR SYSTEMS
/SYSTEME MULTIFONCTION NUMERIQUE COULEUR e-STUDIO4540C
MODEL/MODELE FC-4540C
115V ~
50/60Hz 12A
NO.
TOSHIBA TEC CORPORATION TC
MADE IN CHINA/FABRIQUE EN CHINE

Voor EU


TOSHIBA
MULTIFUNCTIONAL DIGITAL COLOR SYSTEMS
/SYSTEME MULTIFONCTION NUMERIQUE COULEUR e-STUDIO4540C
MODEL/MODELE FC-4540C
220-240V ~
50/60Hz 8A
NO.
TOSHIBA TEC CORPORATION TC
MADE IN CHINA/FABRIQUE EN CHINE

Identificatieplaatje (Voor VS en Canada)

Product is certified by the manufacturer to comply with DHHS Rule 21 CFR subchapter J applicable at the date of Manufacture.

Manufactured: TC

TOSHIBA TEC CORPORATION
3-1-2 CHIGASHI-GOTANDA, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8664, JAPAN



Waarschuwingsplaatje


DANGER-CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPTICAL UNIT OPEN OR DRUM UNIT REMOVED AND INTERLOCK DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT-KLASSE 3B UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN DIE ABDECKUNG GEÖFFNET ODER DIE TROMMEL ENTFERNT UND DIE VERRIEGELUNG UNWIRKSAM GEMACHT WIRD. NICHT DIREKT DEM STRAHL AUSSETZEN.

DANGER-CLASSE 3B RAYON LASER INVISIBLE LORSQUE LE BLOC OPTIQUE EST OUVERT, LE TAMBOUR RETIRE ET LE VERROUILLAGE HORS D'USAGE. EVITER L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON.

PELIGRO-RADIACION INVISIBLE DE LASER CLASE 3B CUANDO LA UNIDAD OPTICA ESTA ABIERTA O LA UNIDAD DEL CILINDRO ES RETIRADA Y CUANDO EL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ESTA DESACTIVADO. EVITE EXPOSICION DIRECTA AL RAYO.


危険-ドラムユニットを外したり光学ユニットを開けたときドアスイッチを無効にするとクラス3Bの不可視レーザー放射の恐れあり。ビームへの直接暴露を避けよ。
>PS<



Waarschuwing voor gebied met hoge temperatuur (fusereenheid)

Waarschuwing voor gebied met hoge temperatuur (ventilatie-openingen)


Waarschuwing voor gebied met hoge temperatuur (fusereenheid)




Waarschuwing bij transportband

e-STUDIO206L/256/306/356/456, e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE, e-STUDIO506/506SE, e-STUDIO306LP

Etiket certificering (voor de VS en Canada)





Sticker met uitleg




Waarschuwing voor aardingskabel

Identificatieplaatje






Waarschuwingsplaatje




e-STUDIO206L/256/306




Waarschuwing voorgebied met hoge temperatuur (fuser eenheid)

e-STUDIO356/456




Waarschuwing voorgebied met hoge temperatuur (fuser eenheid)



Waarschuwing voorgebied met hoge temperatuur (fuser eenheid)

e-STUDIO556/656/756/856, e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE



❑ Overige aandachtspunten

- Behandel het aanraakscherm heel voorzichtig en sla er nooit op. Als het oppervlak wordt beschadigd, kunnen er storingen optreden.
- Schakel de stroomvoorziening niet UIT wanneer er zich nog vastgelopen papier in het multifunctionele systeem bevindt.
  Er zou dan een storing kunnen optreden wanneer de stroomvoorziening weer wordt ingeschakeld.
- Controleer of de stroomvoorziening UIT is gezet wanneer het kantoor wordt verlaten of als er een stroomonderbreking is. Schakel de stroomvoorziening echter niet UIT wanneer de dag-/weekklokfunctie wordt gebruikt.
- Wees voorzichtig omdat het papieruitvoerbereik en het papier direct na het kopiëren heet zijn.
- Plaats niets anders dan papier op de kopieopvangbak. Dit kan het normale gebruik verstoren en storingen veroorzaken.
- Raak de fotogeleidingsdrum, transportband en 2de transportrol niet aan. Hierdoor kunnen problemen met de afdrukkwaliteit ontstaan.
- Open kleppen, handinvoerbak of papierlade niet tijdens het afdrukken.

■ Tijdens onderhoud of controle

⚠WAARSCHUWING

- Probeer nooit de multifunctionele digitale systemen zelf te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen. U kunt brand veroorzaken of een elektrische schok oplopen.
  Neem altijd contact op met uw leverancier voor onderhoud of reparatie van het binnenwerk van de multifunctionele digitale systemen.
- Zorg ervoor dat tijdens het schoonmaken van de vloer geen vloeistoffen zoals water en olie in het systeem komen. Hierdoor kan brand ontstaan of kan men een elektrische schok oplopen.

⚠ VOORZICHTIG

- Houd de stekker en de wandcontactdoos altijd schoon. Voorkom dat zich hier stof en vuil ophoopt. Hierdoor kan brand ontstaan of kunt u een elektrische schok oplopen als gevolg van van de vrijgekomen warmte door lekstroom.
- Raak het nietgebied niet aan. Het daadwerkelijke hechtpunt kan persoonlijk letsel veroorzaken.

❑ Overige aandachtspunten

- Gebruik geen oplosmiddelen zoals thinner of alcohol voor de reiniging van het oppervlak van de multifunctionele digitale systemen.
  - Hierdoor kan het oppervlak kromtrekken of verkleuren.
  - Lees eerst aandachtig de verpakking voordat er een reinigingsspons gebruikt wordt die chemicaliën bevat.

■ Omgaan met verbruiksmaterialen

⚠ VOORZICHTIG

- Probeer nooit tonercartridges en tonerafvalbakken te verbranden. Voer gebruikte tonercartridges en tonerafvalbakken af in overeenstemming met de lokale voorschriften.

❑ Overige aandachtspunten

- Lees, voor de juiste werkwijze voor het vervangen van de tonercartridge, de bedieningshandleiding zorgvuldig. Een verkeerde werkwijze kan lekkage of verstrooiing van de toner veroorzaken.
- Gebruik geen geweld bij het openen van de tonercartridge. Dit kan lekkage of verstrooiing van de toner veroorzaken.
- Houd de tonercartridge buiten bereik van kinderen.

- Indien toner op kleding is gemorst, was het dan af met koud water. Zitten er tonervlekken op kleding, dan kunnen deze niet verwijderd worden met warm water.
- Wanneer toner uit een tonercartridge lekt, zorg er dan voor dat dit niet ingeademd of aangeraakt wordt.

Eerste hulp-maatregelen
voer bij het inademen of aanraken van toner enz. de volgende behandeling uit.
- Inademing: verlaat direct de vervuilde ruimte. Neem contact op met een arts indien er sprake is van ademhalingsproblemen of andere vormen van benauwdheid.
- Huidcontact: wassen met zeep en water. Was kleding voor deze weer gebruikt wordt. Neem contact op met een arts indien irritatie optreedt of wanneer deze blijvend is.
- Oogcontact: spoel direct de ogen met ruim water gedurende tenminste 15 minuten. Neem contact op met een arts indien indien de irritatie aanhoudt.
- Inslikken: drink een aantal glazen water om de maaginhoud te verdunnen.

MILIEU-INFORMATIE

2

Milieu-informatie

■ ENERGY STAR®-programma

Toshiba TEC Corporation geeft, als deelnemer aan het ENERGY STAR-programma, alle producten die aan de eisen van het ENERGY STAR-programma voldoen, het ENERGY STAR-logo.



Het ENERGY STAR-programma wil de ontwikkeling en het verdere gebruik van kantoorapparatuur met inbegrip van energiezuinige computers aanmoedigen teneinde iets te doen aan milieu-problemen zoals het broeikaseffect. Fabrikanten die aan dit programma deelnemen, mogen het ENERGY STAR-logo op producten aanbrengen na de bevestiging dat ze voldoen aan de in dit programma vastgestelde standaarden voor energiebesparing. Ook worden deze standaarden en dit logo algemeen gebruikt binnen het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) (Agentschap voor milieubescherming) en deelnemende landen.
Bepaalde producten, afzetlanden of -gebieden kunnen hiervan uitgesloten zijn.
U kunt zien of het product al dan niet aan de eisen van het ENERGY STAR-programma voldoet door te controleren of het betreffende logo op het product aanwezig is.
Neem voor al uw vragen contact op met uw leverancier.

■ RoHS-compliantie Turkije

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Deze informatie is alleen van toepassing voor de Republiek Turkije.

e-STUDIO5540C/6540C/6550C
e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C
e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE/506SE
e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE
e-STUDIO306LP

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN / MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN

Veiligheidsinformatie

e-STUDIO5540C/6540C/6550C
e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C
e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE
e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE
e-STUDIO506SE
e-STUDIO306LP

TOSHIBA TEC CORPORATION

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

©2011 - 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle rechten voorbehouden
Volgens de copyrightwet mag deze handleiding niet worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOSHIBA TEC CORPORATION.

Ver07 F 2013-11